

安全に使用するために・困ったときは

ここでは、お使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際は必ず記載事項をお守りください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を表示しています。

禁止 この記号は「禁止」の行為を告げるものです。

強制 この記号は「必ず実行」していただく行為を告げるものです。

警告

●本製品を修理、分解、改造しないでください。

故障と思った際は、すぐにコールセンターまでお問い合わせください。

●本製品は水洗いできません。また、台風や雷などが接近している場合はただちに使用することを控え、屋内などに退避させてください。

火災、感電、動作不良等の原因になります。

●本製品の上に重いものを載せたり、強い力をかけないでください。また物を当てるなどの行為もお止めください。

●本製品は日本国内でご使用ください。

●電波を発するものの近くで使用しないでください。

電源関係

●電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。

●電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。

コードを持って抜き差しすると故障の原因になります。

●塗れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでください。

●使用中は通信ボックスの電源を切にしないでください。

通信ボックスが切の状態では、本製品は使用できません。

●電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。

●電源定格は定格1A以上・交流100Vの電源を使用してください。

●ボックスを開けたまま使用しないでください。

設置方法

●必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。



●単管パイプに取付ける場合は付属の単管クランプをご使用ください。背面の金属板を利用する場合は、ステンレスバンドをご用意いただきポールなどの安定した場所へ取付けてください。(図参照)。

●設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に移動できる場所へ設置してください。

カメラの接続方法

カメラ付属の専用コネクタ付きLANケーブルを通信ボックスへ接続してください。1 専用コネクタはロック機構になっていますので、しっかりロックをしてください。



2 カメラ側のLANケーブルと専用コネクタ付きLANケーブルを中継コネクタで繋ぎ、付属のテープで防水対策を行ってください。



3 カメラと通信ボックスの電源を入れ、映像を確認してください。映像の確認方法は同梱されている操作マニュアルをご確認ください。

光回線の接続

設置例



●通信ボックス内へ光回線を入線し、ルーターに接続してください。光回線の詳しい入線方法は付属の光ファイバー施工説明書をご確認ください。

返却時

●出荷時の箱内部に、返却先シールが貼られています。必ず出荷時の状態で返却先までご返却ください。

●やむなく金具等を取り外した場合は、出荷時の状態(裏面図参照)に復元してご返却ください。

お問い合わせはMAMORYコールセンターまでお電話ください
お電話番号:0570-783-114 (9時~21時)